



Генератор Husqvarna G2500P

Среднего размера однофазный генератор мощностью 2.0кВт (номинальная) / 2.2 кВт (максимальная) (50Гц / 230В) для электроснабжения домов и рабочих площадей. Четырнадцатилитровый топливный бак вместе с бензиновым двигателем (196см³) с легким запуском и системой автоматического контроля уровня масла, обеспечивают надежную, продолжительную работу и длительную эксплуатацию в любых условиях. Простая панель управления и эргономичный дизайн предполагают легкую транспортировку и простоту в использовании в любой ситуации.



Быстрая и лёгкая заправка топливом

Крышка бензобака большого диаметра, что обеспечивает легкую и быструю заправку агрегата топливом



Индикатор уровня топлива

С его помощью легко контролировать уровень топлива в баке.

ОСОБЕННОСТИ

• Индикатор уровня топлива

• Быстрая и лёгкая заправка топливом

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Мощность	2.7 л.с.
Мощность	2000 Вт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	45000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	43000 г
Масса	43 кг

ДААННЫЕ О ВЫБРОСАХ

Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V)	610 г/кВт·ч
------------------------------------	-------------

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем двигателя	196 см ³
Производитель двигателя	Weima
Модель двигателя	Husqvarna Engine

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип воздушного фильтра	Фильтр с масляной ванной
Стартер	Механический, за ручьятку стартера
Technical Platform	Generators EMM

СМАЗКА

Емкость масляного бака двигателя (л)	0.6
Тип масла для двигателя	SAE30
Расход топлива (г/кВт)	395 г/кВт·ч
Объем топливного бака	14 л

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

УПАКОВКА

Высота упаковки	625 мм
Длина упаковки	500 мм
Объем упаковки	152.5 дм ³
Ширина упаковки	488 мм
Количество товаров в упаковке	1